

onestar
GEN-1000



動画でチェック!

カセットボンベで、どこでもコンセント

カセットガスインバータ発電機 50/60Hz 切替式

1 カセットボンベだから燃料の入手&保管が簡単!
ガソリンの入手 & 保管はハードルが高い・・・
カセットボンベはコンビニでも入手でき、長期保管が可能です。

2 インバータ搭載
家庭用の電源と同等レベルの電気を発電。
パソコン、携帯電話等の充電にも使用できます。

3 さらに便利な機能 & 仕様!
● 運転操作手順ラベルで簡単始動 ● エコモードで省エネ運転
● 周波数切替可能 50Hz/60Hz ● カバー付で低音音約68dB

4 燃料補給・交換が簡単
カセットボンベを差し込むだけで使用できるので簡単セット!
手や本体、床も汚さずに燃料補給ができます。
※購入後、最初に使用するときは別売のエンジンオイルを給油してください。



5 簡単操作ラベル付きで
初心者でも安心
取扱説明書が手元になくても順を追うだけで簡単に操作できます。
※事前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。



■カセットボンベの選び方■

必ず本体に「JIA」認証マークの入ったカセットボンベ(液化ブタン)をご使用ください。



※低温時対応用のカセットボンベ(イソブタンの配合を高めたもの)は使用しないでください。

緊急時や趣味など、様々なシーンで活躍します!



停電



アウトドア



趣味・DIY

■用途に合わせて電気を供給!■

非常時	フロアライト×2	電気膝掛け	電気ポット(小型)	スマートフォン充電×4	ノートパソコン	液晶テレビ(32V型)	=	合計 825W
	100W	50W	450W	60W	25W	140W		
アウトドア	作業灯×3	扇風機	小型冷蔵庫	スマートフォン充電×4	ノートパソコン		=	合計 825W
	300W	200W	240W	60W	25W			

■仕様■

コンセント	型	交流		直流		エンジン	仕様	
		規格	数	規格	数		項目	内容
交流 100V-10A x2 合計10A以下	交流	周波数	50Hz/60Hz(切替式)	規格電圧	100V	エンジン	エンジン	空冷4サイクルガスエンジン
		定格出力	1.0kVA	規格電流	10A		排気量	60ml
		規格電圧	12V	規格電流	5A		使用燃料	液化ブタン
		規格電流	5A	規格電圧・電流	5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)		ガス容量	500g(カセットボンベ2缶)
		規格電圧	5V	規格電流	2A		点火プラグ	NGK CR7HSA
		規格電流	2A	規格電圧	12V		始動方法	リコイルスタータ
USB(QC3.0対応) 5V3.4A/9V2.5A/12V2A x2	アクセサリソケット	規格電圧	12V	規格電流	5A	騒音値	約68dB	
		規格電流	5A	規格電圧	5V	連続使用時間	約2時間~1時間	
直流 12V-5A x1	USB(QC3.0対応)	規格電圧	5V	規格電流	2A	本体寸法	W425xD235xH400mm	
		規格電流	2A	規格電圧	12V	質量	約12kg	

※騒音値は7m四方平均値です。 ※連続使用時間は1/4負荷(エコモードスイッチON)~定格負荷(エコモードスイッチOFF時)の目安です。条件によって異なります。 ※製品は改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。 ※各電気製品記載の電力は目安で、実際の数値とは異なる場合があります。 ご使用前に必ず各電気製品の電力をご確認ください。 ※この製品は、海外ではご使用になれません。 USE ONLY JAPAN

■警告・注意■



排気ガスによる中毒のおそれ
・換気の悪い場所で使用しないでください。
・人、動植物、設備に排気を向けないでください。

屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。また、風通しの悪い場所や換気のこもる場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まりガス中毒の原因となります。

- 外気温 5℃~40℃の範囲で使用してください。
- 使用する電気機器の消費電力(W)をお確かめの上、ご使用ください。
- 電動工具類・汎用モーター類の一部には、定格出力内でも起動電力が大きく使用できないものがあります。起動電力は電気機器会社にご相談ください。
- エンジンを始動させる前に必ず各部の点検を行ってください。
- 雨などが降っているときの屋外、水がかかる場所、濡った場所、濡れた場所での使用は避けてください。本機を水につけたり、かけたりしないでください。
- 使用する電気機器の負荷によっては、本体の振動が大きくなり本体が多少動く場合があります。その場合は本体を水平で安定する場所に移動してご使用ください。
- 使用方法・作業方法・周囲状況などに十分に注意をして使用してください。軽率な行動は事故や怪我の原因となります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。

定格出力

1.0kVA

※1000W相当

運転時間

約2時間

内容量250gのカセットボンベ2本
1/4負荷エコモードスイッチON時

出力口数

合計5口

交流×2/USB×2/直流×1

質量

約12kg

保証期間

1年間

製品の詳しい仕様はウラ面に